<u>本体メモリ(SD1)から SD2 へのデータコピー方法</u>

GL840 の本体メモリ(SD1)に保存したデータを SD2 にコピーする方法について以下に説明します。 SD2 には、使用可能な SD カードが挿入されているものとして説明します。

"フリーランニング"の状態で	IME(FILE)キーを押して「ファイルメニュー」	」を開きます。
----------------	---------------------------	---------

GRAPHTEC	midi LOGGER GL840	• POWER • START • CHAR
フリーランニング 1 sec/DIV STOP		
• ***		
		QUIT
	- 6 + 0.01 V - 7 + 0.00 V - 8 - 0.00 V	< ((), mer,) >
	9 + 0.00 V 9 + 0.01 V 10 + 0.01 V	
	ZOWE 1zone	* *
		ALM CLB USA DOUL

「ファイルメニュー」の表示がされたら、"・ファイル操作:"の位置にカーソルがあること を確認し、[ENTER]キーを押します。

フリーランニング 1 sec/DIV STOP		17-07-0 :10:13	13 _		
СН	N	101	ΤIV	⁻ OF	२
+ 50.00	1	CH	1		^
	-	┢	0	. ()1
		_		<u>v</u>	
J/1ll/X_1~	2	+	0.00	<u>v</u>	
[] テ [゙] ータ/ファイル操作]	3		0.00	<u>v</u>	
「-ファイル操作: ▼	5	+	0.00	v	
- デー9保存:	6	+	0.01	v	
·SDカード1の取り外し/交換	7	+	0.00	٧	
	8	+	0.00	٧	
「■面面」L°-]	9	+	0.01	<u>v</u>	
【 保存先指定:	SAMDI	+	0.00	V	
	70NF	1	70ne		
「■現在の設定を保存/読み込み」	LONE		Lone		
は (読み込み:					
- 50.:00 L :V J					
	ALA	RM	1 2	3	4

「ファイル操作」の画面が表示されますので、"ファイル / フォルダのコピー: "を選択して [ENTER]キーを押します。

フリーランニング [*] 1 sec	:/DIV STOP	12	2017-07-03
 + 50,00 ファイ 火ニュー [□ テ[*] -9/ファイ 操作: · ファイ 操作: · ゔ -9(Ŗ存: · SDカ-ト[*] 2の取り外し/交 (示 画面コヒ[*]-] · 保存先指定: · 実行 目現在の設定を保存/読 · 保存: · 読み込み: ○0K - 50:00 [V] 	▼ ファ小操作 詳細表示: ファルクォルジー名の変更: ファル/フォルジーの可定。-: ファル/フォルジのコレ。-: デーィスクの初期化: ●OK		MONITOR 4 + 0,00 V 4 + 0,00 V 4 + 0,00 V 4 + 0,00 V 5 + 0,01 V 6 + 0,01 V 7 + 0,00 V 8 + 0,00 V 9 + 0,01 V 7 + 0,00 V 8 + 0,00 V 9 + 0,01 V 10 + 0,00 V 9 + 0,01 V 10 + 0,00 V 9 + 0,01 V 10 + 0,00
			ALARM 1 2 3 4

"コピー元の選択"を選択して[ENTER]キーを押します。

フリーランニング 1 sec/DIV STOP	₩ [2017-07-03
フリーランニンク 1 sec/DIV Stop 1 + 50:00 アイルメニュー 1 sec/DIV Stop 1 ・ 50:00 アイルメニュー 1 sec/DIV Stop 1 ・ 7: -9保存: ・ 7: -9保存: ・ 7: -9保存: 1 7: -1/1/2 / 1/3 ・ 50:00 いかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかいいかい	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	ALARM 1 2 3 4

「コピー元の選択」の画面が表示されますので、<SD1>全てをコピーする場合は、<SD1>の にチェックをします。

	and /DTV/ CTOD				2017-07-	03	_	
	SEC/DIV STUP		<u>1</u>	2	15:15:31			
				CH	MO	ΝΙΤ	OF	2
ュピー元の選択					1 C	H 1		<u> </u>
[¥]	+	0	_ν C)1
IZI <sd1></sd1>		SD1	3.9 GBytes	s Free	2 +	0 00	v	
□ <sd2></sd2>		SD2	2 GByte	s Free	3 +	0.00	v	
					4 +	0.00	V	
					5 +	0.01	۷	
					<u>6</u> +	0.01	<u>v</u>	
					/ +	0.00	<u>v</u>	
					8 +	0.00	<u>v</u>	
						0.01	<u>v</u>	
					MPI F	10s	<u> </u>	
					NE	1zone		
[[ENTER]で選択/[QUIT]	で完了							
[←] [→] でフォルダ移動								
[←←] [→→] で表示順	の変更							
- 50.00 [V]								
				4	LARM	1 2	3	4

<SD1>の中の一部のフォルダ / ファイルを選択する場合は、)(右方向)キーを押すことで <SD1>の中のフォルダやファイルが表示されますので、コピーしたいフォルダやファイル の にチェックをします。

GRAPHTEC

フリーランニンク 1 sec/DIV STOP	15:33	28			
<u></u>	MC	DN I	Т	DR	
北。一元の選択		CH 1			
[¥SD1] +		0.	0	1
☑ <170630>		+ 0		J	_
☑ <170627>	3	+ 0.	00 1	V	
⊠ <aaa></aaa>	4	+ 0.	00	V	
口<170616>	5	+ 0.	01	<u> </u>	
口<170526>		+ U. ⊥ 0		<u> </u>	
口<170421>	8	+ 0.	00 1	v V	
□<170424>	9	+ 0.	01	V	
口<170508>	0	+ 0.	00	l	
口<170509>	MPLE	10s			
[*.*] 67 Jr1l		TZON	18		
[ENTER]で選択/[QUIT]で完了					
[←] [→] でフォルダ移動					
[←←][→→]で表示順の変更					
	ALARM	1	2	3	4

■■■ (QUIT) キーを押すことで選択終了になりますので、"コピー先の選択 / 実行"を選択 して [ENTER] キーを押します。

フリーランニンク゛	1	sec/DI	/ STOP				12	2017-	07-03 31		
+ 50 00							CH	M	DN I	TOF	2
								+	UHI	n r	11
								<u> </u>		v v	_
J7111X_1-								2	+ 0.0	00 V	
[〓データ/ファイル操	作]		_				L	4	+ 0.0	00 V 00 V	-
・ファル操作:								5	+ 0.0	01 V	
テータ保存:		<u>, </u>]71	们操作					6	+ 0.0	01 V	
	別に	7爻詳	■表示:					8	+ 0.0	<u>00 V</u> NN V	
<u>'SUN-N 2004Xい</u>	<u>197</u>	<u>,/ x</u>]Jr1	ル/フォルダ	名の変更	ē:	\mathbf{v}		9	+ 0.0	01 V	
保友失指定一		771	ルノフォルター	のコピー:					+ 0.0	00 V	
	711/	<u>ˈ</u>]]]]]	DJĽ -					SAMPLE 70NF	10S 1700	ρ	-
「日現在の設定」	<u>с°-л</u>	の選択						LONE	TEON		
保存:]	℃−先	の選択/	実行								
・読み込み:			1.5" ± 0.8								
	1個0))J7111/Jオ	ルタア通	訳中」			+				
- 50.00 [V]				ON .							
								AL ARM	1	2 3	4

איר־ניב-UI sec/DIV STOP						Į.	2017-	07-03				
				Ľ			15:24	:37		-		
					UH			ער	11	11	JF	K .
コピー 先の選択/実行								LH		~	_	
[¥]	+		્ર	ר י	ູບ	וע
<sd1></sd1>	SD1	3	9 G	Byte	s Fr	· 66			0 0	V 10	V	
<sd2></sd2>	SD2	v	2 6	Rvt	s Fr	<u>΄ ρρ</u>	2	+	0.0	10	V	
	002		2 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			4	+	0.0	10	v	
							5	+	0.0)1	V	
							6	+	0.0)1	٧	
							7	+	0.0	10	<u>v</u>	
							8	+	0.0	10	<u>V</u>	
							7	+	0.0	10	V V	
								1	<u>0. ບ</u> ໄຈ	0	<u>v</u>	
							NE	12	zone	;		
							_					
[ENTER]でコピーの実行												
[←] [→] でフォルダ移動												
[←←][→→]で表示順の変更												
							ļ					
						A	LARM	1	1	2	3	4

「コピー先の選択/実行」の画面が表示されますので、<SD2>を選択します。

コピー元にフォルダ / ファイルを選択した場合は、最初に[¥SD1]内部の表示がされますので、((左方向)キーを押すことで<SD2>が表示されます。

<SD2>の表示より)(右方向)キーを押すと<SD2>の中に入るのでフォルダを作成しない場合は、[ここにコピー]を選択します。

フリーランニング 1 sec/DIV STOP	14 201	27:22	10 _		1
<u></u> CH_	N	101	ΝΙΤ	ŌF	2
北。-先の選択/実行		CH	11		^
[¥SD2	1 -	H	0	<u> </u>) 1
			0 01	V	
[新規フォルダ作成]	3	-	0.01	v	
ファイルが有りません	4	-	0.01	٧	
	۶.	-	0.01	<u>V</u>	
		- T	0.00	v	
	8	-	0.01	V	
	9		0.01	<u>v</u>	
	U MPI	+ F 20	<u>0,00</u>)/)mc	V	
	-NE	1	zone		
選択でさません					
[←] [→] ()7119 移動 [/ /][、][、][、][、]					
(←←] [→→] で衣示順の変更					
- 50.00 [V]	_				
	ALA	RM	1 2	3	4

[ENTER]キーを押すことで"コピーを行います。よろしいですか?"の表示がされますので[ENTER]キーを押してコピーを開始します。

フリーランニング 1 sec/DIV STOP	2017-07-10
<u></u>	MONITOR
北゚ー先の選択/実行	
[¥SD2	– U, UI
	2 - 0.01 V
	3 - 0.01 V
	5 - 0.01 V
11°-を行います	5 + 0.00 V
よろしいですか?	8 - 0.01 V
	P - 0.01 V
[ENTER] Yes [QUIT] No	MPLE 200ms
[*.*] 0 Jr/h	NE 1zone
選択できません	
[←] [→] でフォルダ移動	
[←←] [→→] で表示順の変更	
- 50. 00 [V]	
	ALARM 1 2 3 4
רוב-דוי-זוי)" 1 sec /DIV STOP	2017-07-10
フリーランニング 1 sec/DIV stop	
	2017-07-10 14:39:37 MONITOR
	2017-07-10 14-39:37 H O. 01
	MONITOR - 0.01
	MONITOR - 0,01 - 0,0
1 sec/DIV STOP ■ □L [°] -先の選択/実行 [¥S02 [新規フォルダ作成] ファイルが有りません	$\begin{array}{c} 317-97-10 \\ H \\ 139397 \\ \hline \\ H \\ - \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ - \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ - \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0$
1 sec/DIV STOP ■ □L° -先の選択/実行 [¥SD2] 「新規フォルジ作成] ファイルが有りません □L° -しています	$\begin{array}{c} 207-07-10 \\ \hline 1 & 39507 \\ \hline \\ $
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP ■ 022 コヒ° -先の選択/実行 [¥SD2] [新規フォルジ作成] ファイルが有りません 」ビ°-しています	$\begin{array}{c} 207-97-10 \\ 11.39107 \\ \hline \\ $
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP ■ 000 000 000 000 000 000 000 000 000	$\begin{array}{c} 207-07-10\\ 11.39197 \\ \hline \\ $
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP ■ 000 0000000000000000000000000000000	$\begin{array}{c} 2017-07-10\\ 11.391977 \\ \hline \\$
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP コL° -先の選択/実行 [¥SD2 (ここにコピー) [新規フォルジ作成] ファイルが有りません 二ピ -しています 81% (QUIT] Abort	2017-07-10 CH 1 CH 1 - 0,01 V -
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP コL° -先の選択/実行 [¥SD2 「ここにこと -] 「新規フォルダ 作成] ファイルが有りません 二° -しています 81% 「QUIT] Abort 「まません」	$\begin{array}{c} 207-07-10\\ 14.391307 \\ \hline \\ $
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP コL° -先の選択/実行 [¥SD2 「(ここにこ*-) 「新規フォルダ 作成] ファイルが有りません 「L° -しています 81% 「(QUIT] Abort 「(-) でフォルダ 移動	MONITOR CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI
フリ-ランニング 1 sec/DIV STOP コL° -先の選択/実行 [¥SD2 「ここに」*-> 「新規フォルダ 作成] ファイルが有りません 「L° -しています 81% 運択できません [←] [→] で支オルダ 移動 [←] [→] で表示順の変更	MONITOR CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI
フリーランニング 1 sec/DIV STOP ユビ - 先の選択/実行 [¥SD2 [五〇日] 「新規フォルダ 作成] ファイルが有りません 二ビ - しています 81% (QUIT) Abort [本 : 1 (-) でうオルダ 移動 [] 「つ オルダ 移動 [] 「→」で表示順の変更	MONITOR CHI CHI CHI CHI CON CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI
フリーランニング 1 sec/DIV STOP コピ ー先の選択/実行 [¥SD2 [ごこにじー] 「「新規フォルジ作成] ファイルが有りません 「上 ーしています 81% [WIT] Abort [*.*!] 0 ファ, 週沢できません [←] [→] でファルヅ 移動] [-→] で表示順の変更 - 50.00! [V]	MONITOR HI O. 01 V - 0.01 V - 0.00 V - 0.00 - 0.01 V - 0.00 - 0.01 V - 0.00 - 0.01 - 0.00 - 0.01 - 0.00 - 0.01 - 0.

コピーが終了したら CUIT)キーを複数回押していくことで元の画面に戻ります。

以上